【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名　蓄電池クラス　　オブジェクトコード　0x027D

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間※1	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	ON: 0x30 OFF: 0x31	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set Get	0x00-0xFF	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
規格Version情報	0x82	Get	Appendix E 0x00004500	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有: 0x41 異常発生無: 0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x00006C	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x05 808188CFDA	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x07 81939798DAE7E8	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1FA101C12340406142630121200103021 2	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
運転動作状態	0xCF	Get	充電: 0x42　放電:0x43　待機:0x44 その他:0x40	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
定格電力量	0xD0	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	○	○	－	－	－	②	○	
定格容量	0xD1	Get		2	Get	－	－	○	○	－	－	－	②		
定格電圧	0xD2	Get		2	Get	－	－	○	○	－	－	－	②		
運転モード設定	0xDA	Set Get	充電: 0x42　放電:0x43　待機:0x44 自動:0x46 その他:0x40 充電: 0x42　放電:0x43　待機:0x44 自動:0x46 その他:0x40	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
蓄電残量1	0xE2	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
蓄電残量2	0xE3	Get		2	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②		
蓄電残量3	0xE4	Get	0x00～0x64	1	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
蓄電池タイプ	0xE6	Get	Li電池: 0x04	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	

※1　応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2　蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。
※3　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。