【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　住宅用太陽光発電クラス　　オブジェクトコード　0x0279

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域			サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
							SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間※1		
動作状態	0x80	Get	ON=0x30、OFF=0x31		1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	0x30固定
設置場所	0x81	Set	機器オブジェクト詳細規定 2.2設置場所プロパティに準拠		1 or 17※5	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
		Get	機器オブジェクト詳細規定 2.2設置場所プロパティに準拠													
規格Version情報	0x82	Get	0x00 00 4B 00		4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	Appendix K
識別番号	0x83	Get	1byte目：0xFE 2-17byte目：メーカルールにて規定		9 or 17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有：0x41、異常発生無：0x42		1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x00 00 0B		3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set			1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	①/②		
		Get														
現在時刻設定	0x97	Get	1byte目：0x00～0x17（0～23時） 2byte目：0x00～0x3B（0～59分）		2	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	1,2byte目：0x07 e2～0x08 01（2018~2049年） 3byte目：0x01～0x0C（1～12月） 4byte目：0x01～0x1F（1～31日）		4	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x05 80 81 88 B1 D1		最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x03 81 A0 C1		最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x19 6D 79 1D 11 08 00 00 02 43 00 01 00 00 02 02 02		最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
出力制御設定1	0xA0	Set	0x00～0x64（0～100%）		1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	－	-	-	①/②	○	
		Get	0x00～0x64（0～100%）													
出力制御設定2	0xA1	Set			2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	－	-	-	①/②		
		Get														
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get	有効=0x41、無効=0x42		1	Get	－	－	◎※3	◎※3	－	－	－	②	○	
出力制御スケジュール	0xB0	Get	1,2byte目：0x00 01～0x27 0F（1～9999年） 3byte目：0x01～0x0C（1～12） 4byte目：0x01～0x1F（1～31） 5byte以降：0x00～0x64（0～100%）＊96		100	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
次回アクセス日時	0xB1	Get	1,2byte目：0x00 01～0x27 0F（1～9999年） 3byte目：0x01～0x0C（1～12） 4byte目：0x01～0x1F（1～31） 5byte目：0x00～0x17（0～23） 6byte目：0x00～0x3B（0～59） 7byte目：0x00～0x3B（0～59）		7	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	◎※2	◎※2	②	○	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get	有効=0x41、無効=0x42		1	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
上限クリップ設定値	0xB4	Get	0xFF FF		2	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
FIT契約タイプ	0xC1	Set	FIT=0x41、非FIT=0x42、未設定=0x43		1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	-	-	①/②	○	
		Get	FIT=0x41、非FIT=0x42、未設定=0x43													
自家消費タイプ	0xC2	Get	自家消費有=0x41、自消消費無=0x42、 不明=0x43		1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
設備認定容量	0xC3	Get	0x00 00～0xFF FD（0～65533W） 未設定=0xFF FF		2	Get	－	－	◎※4	◎※4	－	－	－	②	○	
換算係数	0xC4	Get			1	Get	－	－	◎※4	◎※4	－	－	－	②		
系統連系状態	0xD0	Get	系統連系（逆潮流可）＝0x00、 独立=0x01、 系統連系（逆潮流不可）＝0x02、 不明=0x03		1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
出力抑制状態	0xD1	Get	抑制中（出力制御）=0x41、 抑制中（出力制御以外）=0x42、 抑制中（抑制要因不明）=0x43、 抑制未実施=0x44、 不明=0x45		1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get	0x00 00～0xFF FD（0～65533W）		2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF （0～999,999.999kWh）		4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
定格発電電力値（系統連系時）	0xE8	Get	0x00 00～0xFF FD（0～65533W） 未設定=0xFF FF		2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	

※1　応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2　住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。
※3　出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。
※4　設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。
※5　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。