

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス** オブジェクトコード

0x0279

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル										搭載 チェック	備考	
					Set1	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1					
動作状態	0x80	Get 0x30, 0x31	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	○		
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		Get 0x00~0xFF															
規格Version情報	0x82	Get 0x00004C00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
識別番号	0x83	Get 0xFE+メーカーコード+SmartLogger SN	17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x000115	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
遠隔操作設定	0x93	Set	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	-	-	◎	◎	◎	◎
		Get															
現在時刻設定	0x97	Get 0x00~0x17:0x00~0x3B (=0~23):(=0~59)	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
現在年月日設定	0x98	Get 1~0x270F:1~0x0C:1~0x1F (=1~9999):(=1~12):(=1~31)	4	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x04808188B1	5	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0381A0C1	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0xA6D791D1118000024300010000020202	17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
出力制御設定1	0xA0	Set 0x00 ~ 0x64	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	-	◎	◎	◎	◎
		Get 0x00 ~ 0x64															
出力制御設定2	0xA1	Set	2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	-	◎	◎	◎	◎
		Get															
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎※3	◎※3	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
出力制御スケジュール	0xB0	Get 現在年月日(YYYY:MM:DD) +0x00~0x64(0~100%)×96(30分毎の値、2日分)	100	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
次回アクセス日時	0xB1	Get YYYYMMDDhhmmss 0x01~0x270F:0x01~0x0C: 0x01 ~ 0x1F: 0x00 ~ 0x17 : 0x00~0x3B:0x00~0x3B (=1~9999):(=1~12):(=1~31) :(=0~23):(=0~59):(=0~59)	7	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	◎※2	◎※2	◎※2	◎※2	◎	◎	○	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
上限クリップ設定値	0xB4	Get 0x0000 ~ 0xFFFFD	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
FIT契約タイプ	0xC1	Set 0x41, 0x42, 0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	◎	◎
		Get 0x41, 0x42, 0x43															
自家消費タイプ	0xC2	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
設備認定容量	0xC3	Get 0x0000 ~ 0xFFFFD	2	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
換算係数	0xC4	Get 0x00 ~ 0x64	1	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
系統連系状態	0xD0	Get 0x01, 0x02	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
出力抑制状態	0xD1	Get 0x41, 0x42, 0x44	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get 0x0000 ~ 0xFFFFD	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get 0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	○	
定格発電電力値(系統連系時)	0xE8	Get 0x0000 ~ 0xFFFFD	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	-	◎	◎	○	

※1 応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
 ※2 住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。
 ※3 出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。
 ※4 設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。
 ※5 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。