

【LS-LS-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 照明システムクラス

オブジェクトコード 0x02A3

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								応答 時間	搭載 チェック	備 考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス				
動作状態	0x80	Set Get	未搭載 0x30	1	Set Get	○	○	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○		
設置場所	0x81	Set	0x00 ～ 0xFF, (1byte目が0x01である場合は以下 16byteで16 バイトで機器が設置されている場所の緯度・経度・高さの情報、又は上位8 バイトの値が「0x00, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03」の場合は、下位8 バイトは国土地理院が定める場所情報コードに従うものとする。)	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○		
		Get	0x00 ～ 0xFF, (1byte目が0x01である場合は以下 16byteで16 バイトで機器が設置されている場所の緯度・経度・高さの情報、又は上位8 バイトの値が「0x00, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03」の場合は、下位8 バイトは国土地理院が定める場所情報コードに従うものとする。)													
規格Version情報	0x82	Get	0x00, 0x00, 0x52, 0x03(R.3)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
異常発生状態	0x88	Get	0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○		
メーカーコード	0x8A	Get	0x00, 0x01, 0x41	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
遠隔操作設定	0x93	Set Get		1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	20秒 未満			
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x03, 0x80, 0x81, 0x88	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x02, 0x81, 0xC0	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x0B, 0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x88, 0x8A, 0x9D, 0x9E, 0x9F, 0xC0, 0xC1	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
照度レベル設定	0xB0	Set Get		1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	20秒 未満			
シーン制御設定	0xC0	Set Get	0x00 ～ 0x24 0x00 ～ 0x24	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
シーン制御設定可能数	0xC1	Get	0x24	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。