オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名　蓄電池　　オブジェクトコード　0x027D01

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80		1	Set/Get	○	○	○	○		○	○	
設置場所	0x81		1	Set/Get	○	○	○	○		○	○	
規格Version情報	0x82		4	Get			○	○				
異常発生状態	0x88		1	Get			○	○		○	○	
メーカコード	0x8A		3	Get			○	○				
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D		6	Get			○	○				
Setプロパティマップ	0x9E		6	Get			○	○				
Getプロパティマップ	0x9F		17	Get			○	○				
識別番号	0x83		17	Get			○	○				
現在時刻設定	0x97		2	Get			○	○				
現在年月日	0x98		4	Get			○	○				
AC実行容量（充電）	0xA0		4	Get			○	○				
AC実行容量（放電）	0xA1		4	Get			○	○				
AC 充電可能容量	0xA2		4	Get			○	○				
AC 放電可能容量	0xA3		4	Get			○	○				
AC 充電可能量	0xA4		4	Get			○	○				
AC 放電可能量	0xA5		4	Get			○	○				
AC積算充電電力量	0xA8		4	Get			○	○				
AC積算放電電力量	0xA9		4	Get			○	○				
AC 充電量設定値	0xAA		4	Set/Get	○	○	○	○		○	○	
AC 放電量設定値	0xAB		4	Set/Get	○	○	○	○		○	○	
最小最大充電電力	0xC8		8	Get			○	○				
最小最大放電電力	0xC9		8	Get			○	○				
運転動作状態	0xCF		1	Get			○	○		○	○	

定格電力量	0xD0		4	Get			○	○				
運転モード設定	0xDA		1	Set/Get	○	○	○	○		○	○	
系統連系状態	0xDB		1	Get			○	○				
蓄電残量1	0xE2		4	Get			○	○				
蓄電残量2	0xE4		1	Get			○	○				
蓄電池タイプ	0xE6		1	Get			○	○		○		

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

（該当する□に○を記入してください）