

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。

また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、

- ・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
- ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
- ・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **蓄電池** オブジェクトコード **0x027D01**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ ス ル ー ル	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時 アナウ ンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	
規格Version情報	0x82			Get	-	-	○	○	-	-	-	
識別番号	0x83			Get	-	-	○	○	-	-	-	
異常発生状態	0x88			Get	-	-	○	○	-	○	○	
メーカーコード	0x8A			Get	-	-	○	○	-	-	-	
商品コード	0x8C			Get	-	-	○	○	-	-	-	
製造番号	0x8D			Get	-	-	○	○	-	-	-	
製造年月日	0x8E			Get	-	-	○	○	-	-	-	
現在時刻設定	0x97			Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
現在年月日設定	0x98			Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
状態アナウンスプロ パティマップ	0x9D			Get	-	-	○	○	-	-	-	
Set プロパティマッ プ	0x9E			Get	-	-	○	○	-	-	-	
Get プロパティマッ プ	0x9F			Get	-	-	○	○	-	-	-	
AC実効容量 (充電)	0xA0			Get	-	-	○	○	-	-	-	
AC実効容量 (放電)	0xA1			Get	-	-	○	○	-	-	-	
AC 充電可能容量	0xA2			Get	-	-	○	○	-	-	-	
AC 放電可能容量	0xA3			Get	-	-	○	○	-	-	-	
AC 充電可能量	0xA4			Get	-	-	○	○	-	-	-	
AC 放電可能量	0xA5			Get	-	-	○	○	-	-	-	
AC積算充電電力量計 測値	0xA8			Get	-	-	○	○	-	-	-	
AC積算放電電力量計 測値	0xA9			Get	-	-	○	○	-	-	-	
AC 充電量設定値	0xAA			Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	

AC 放電量設定値	0xAB		Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	
充電方式	0xC1		Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	
放電方式	0xC2		Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	
最小最大充電電力値	0xC8		Get	-	-	○	○	-	-	-	
最小最大放電電力値	0xC9		Get	-	-	○	○	-	-	-	
運転動作状態	0xCF		Get	-	-	○	○	-	○	○	
定格電力量	0xD0		Get	-	-	○	○	-	-	-	
定格容量	0xD1		Get	-	-	○	○	-	-	-	
定格電圧	0xD2		Get	-	-	○	○	-	-	-	
瞬時充放電電力計測値	0xD3		Get	-	-	○	○	-	-	-	
瞬時充放電電流計測値	0xD4		Get	-	-	○	○	-	-	-	
瞬時充放電電圧計測値	0xD5		Get	-	-	○	○	-	-	-	
積算放電電力量計測値	0xD6		Get	-	-	○	○	-	-	-	
積算充電電力量計測値	0xD8		Get	-	-	○	○	-	-	-	
運転モード設定	0xDA		Set/Get	○	○	○	○	-	○	○	
系統連係状態	0xDB		Get	-	-	○	○	-	-	-	
蓄電残量3	0xE4		Get	-	-	○	○	-	-	-	
劣化状態	0xE5		Get	-	-	○	○	-	-	-	
蓄電池タイプ	0xE6		Get	-	-	○	○	-	-	-	
充電電力設定値	0xEB		Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
放電電力設定値	0xEC		Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)