

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。
注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 住宅用太陽光発電

オブジェクトコード 0x027901

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時 アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	80			Get			○	○		○	○	
設置場所	81			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
規格Version情報	82			Get			○	○				
識別番号	83			Get			○	○				
メーカー異常コード	86			Get			○	○				
異常発生状態	88			Get			○	○		○	○	
異常内容	89			Get			○	○				
メーカーコード	8A			Get			○	○				
商品コード	8C			Get			○	○				
製造番号	8D			Get			○	○				
現在時刻設定	97			Set/Get	○	○	○	○				
現在年月日設定	98			Set/Get	○	○	○	○				
状態アナウンスプロ パティマップ	9D			Get			○	○				
Setプロパティマップ	9E			Get			○	○				
Getプロパティマップ	9F			Get			○	○				
出力制御設定 1	A0			Set/Get	○	○	○	○				
余剰買取制御機能設定	A2			Get			○	○				
出力制御スケジュール	B0			Get			○	○				
次回アクセス日時	B1			Get			○	○		○	○	
余剰買取制御機能タイプ	B2			Get			○	○				
出力変化時間設定値	B3			Get			○	○				
上限クリップ設定値	B4			Get			○	○				
運転力率設定値	C0			Get			○	○				
FIT契約タイプ	C1			Set/Get	○	○	○	○				

自家消費タイプ	C2			Get			○	○				
設備認定容量	C3			Get			○	○				
系統連系状態	D0			Get			○	○				
出力抑制状態	D1			Get			○	○				
瞬時発電電力計測値	E0			Get			○	○				
積算発電電力量計測値	E1			Get			○	○				
積算売電電力量計測値	E3			Get			○	○				
定格発電電力値（系統連系時）	E8			Get			○	○				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

（該当する口に○を記入してください）