

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 蓄電池

オブジェクトコード 0x027D01

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時 アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	80			Get			○	○		○	○	
設置場所	81			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
規格Version情報	82			Get			○	○				
識別番号	83			Get			○	○				製造番号は ASCII表記
メーカー異常コード	86			Get			○	○				異常コード 部はASCII 表記
異常発生状態	88			Get			○	○		○	○	
異常内容	89			Get			○	○				
メーカーコード	8A			Get			○	○				
商品コード	8C			Get			○	○				ASCII表記
製造番号	8D			Get			○	○				ASCII表記
遠隔操作設定	93			Set/Get	○	○	○	○				
現在時刻設定	97			Get			○	○				
現在年月日設定	98			Get			○	○				
状態アナウンスプロ パティマップ	9D			Get			○	○				
Setプロパティマップ	9E			Get			○	○				
Getプロパティマップ	9F			Get			○	○				
AC実効容量 (充電)	A0			Get			○	○				
AC実効容量 (放電)	A1			Get			○	○				
AC充電可能容量	A2			Get			○	○				
AC放電可能容量	A3			Get			○	○				
AC充電可能量	A4			Get			○	○				
AC放電可能量	A5			Get			○	○				
AC積算充電電力量計 測値	A8			Get			○	○				

AC積算放電電力量計測値	A9		Get			○	○				
AC充電量設定値	AA		Set/Get	○	○	○	○		○	○	
AC放電量設定値	AB		Set/Get	○	○	○	○		○	○	
充電方式	C1		Get			○	○		○	○	
放電方式	C2		Get			○	○		○	○	
最小最大充電電力値	C8		Get			○	○				
最小最大放電電力値	C9		Get			○	○				
運転動作状態	CF		Get			○	○		○	○	
定格電力量	D0		Get			○	○				
瞬時充放電電力計測値	D3		Get			○	○				
積算放電電力量計測値	D6		Get			○	○				
積算充電電力量計測値	D8		Get			○	○				
運転モード設定	DA		Set/Get	○	○	○	○		○	○	
系統連系状態	DB		Get			○	○				
最小最大充電電力値 (独立時)	DC		Get			○	○				
最小最大放電電力値 (独立時)	DD		Get			○	○				
蓄電残量1	E2		Get			○	○				
蓄電残量3	E4		Get			○	○				
劣化状態	E5		Get			○	○				
蓄電池タイプ	E6		Get			○	○				
ユーザ定義0xF0	F0		Set/Get	○	○	○	○				
ユーザ定義0xF1	F1		Set/Get	○	○	○	○		○	○	
ユーザ定義0xF2	F2		Set/Get	○	○	○	○		○	○	
ユーザ定義0xF3	F3		Set/Get	○	○	○	○				
ユーザ定義0xF4	F4		Set/Get	○	○	○	○				
ユーザ定義0xF5	F5		Set/Get	○	○	○	○		○	○	
ユーザ定義0xF6	F6		Set/Get	○	○	○	○		○	○	
ユーザ定義0xF7	F7		Set/Get	○	○	○	○		○	○	
ユーザ定義0xF8	F8		Get			○	○				
ユーザ定義0xF9	F9		Get			○	○				

ユーザ定義0xFA	FA			Get			○	○				
ユーザ定義0xFB	FB			Get			○	○				
ユーザ定義0xFC	FC			Get			○	○				
ユーザ定義0xFD	FD			Get			○	○				
ユーザ定義0xFE	FE			Get			○	○				
ユーザ定義0xFF	FF			Get			○	○				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する□に○を記入してください)