

【HP-HP-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気温水器クラス**

オブジェクトコード

0x026B

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_RE Q	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Get 0x30	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	本プロパティは起動 後に変化が無い。
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF Get 0x00~0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
規格Version情報	0x82	Get 0x00004900	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	Appendix.I
異常発生状態	0x88	Get 0x41/0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00000B	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	パナソニック(株)
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x0981B0C080C3B2D18688	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0681B0C093CAC7	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x1E99E1891300010110111111011028202	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get 0xFE00000Bから始まる17バイトの範囲で規定	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get 0x2A00000Bから始まる46バイトの範囲で規定	最大 225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get 0x0000/0x03FF	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 0x41/0x42/0x61/0x62 Get 0x41/0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
沸き上げ自動設定	0xB0	Set 0x41~0x43 Get 0x41~0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
沸き上げ中状態	0xB2	Get 0x41/0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
昼間沸き増し許可設定	0xC0	Set 0x41/0x42 Get 0x41/0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
給湯中状態	0xC3	Get 0x41/0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未 満	○	
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3	Set - Get -	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒未 満	-	
エネルギーシフト参加状態	0xC7	Set 0x00/0x01 Get 0x00/0x01	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未 満	○	
沸き上げ開始基準時刻	0xC8	Get 0x01/0x14~0x18	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未 満	○	
エネルギーシフト回数	0xC9	Get 0x01	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未 満	○	
昼間沸き上げシフト時刻1	0xCA	Set 0x00/0x09~0x11 Get 0x00/0x09~0x11	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未 満	○	
昼間沸き上げシフト時刻1での沸き 上げ予測電力量	0xCB	Get 0x00000000~0xFFFFFFFF	16	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未 満	○	
時間当たり消費電力量1	0xCC	Get 0x0000~0xFFFFFFFF	8	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未 満	○	
昼間沸き上げシフト時刻2	0xCD	Set - Get -	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	20秒未 満	-	
昼間沸き上げシフト時刻2での沸き上 げ予測電力量	0xCE	Get -	12	Get	-	-	◎※3	◎※3	-	-	-	20秒未 満	-	
時間当たり消費電力量2	0xCF	Get -	6	Get	-	-	◎※3	◎※3	-	-	-	20秒未 満	-	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 エネルギーシフト2回に対応する機種のみ必須