

【FC-FC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **燃料電池クラス**

オブジェクトコード

0x027C01

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								応答時間	搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス				
動作状態	0x80	Get	0x30, 0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
設置場所	0x81	Set	2.2 設置場所プロパティ参照	1 or 17※	Set	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
		Get	2.2 設置場所プロパティ参照		Get	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
規格Version情報	0x82	Get	0x00 00 48 00:APPENDIX ReleaseH	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	(ECHONET コンソーシアムで規定。) 0x00 00 59:リンナイ株式会社	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
商品コード	0x8C	Get	(各メーカー毎に規定。) メーカー独自規定	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	10秒未満	—	
現在時刻設定	0x97	Set		2	Set	○	○	○	○	—	—	—	10秒未満	—	
		Get			Get	○	○	○	○	○					
現在年月日設定	0x98	Set		4	Set	○	○	○	○	—	—	—	10秒未満	—	
		Get			Get	○	○	○	○	○					
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x04 80 81 86 88	5	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x01 81	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x0C 80 81 82 83 86 88 8A 9D 9E 9F C4 C5	13	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
瞬時発電電力計測値	0xC4	Get	0x0000 ~ 0xFFFFD	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
積算発電電力量計測値	0xC5	Get	0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。