

【LS-LS-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **照明システムクラス**

オブジェクトコード **0x02A3**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ ス ル ー ル	搭載レベル								搭載 チェ ック	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウ ンス	応答 時間		
動作状態	0x80	なし 0x30	1	Set Get	○	○	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	0x00~0xFF (0x01~0x07を除く) 0x00~0xFF (0x01~0x07を除く)	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
規格Version情報	0x82	0x00004900	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	0x41,0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	0x0000E8	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
遠隔操作設定	0x93		1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未満	-	
状態アナウンスプロパティマ ップ	0x9D	0x03,80,81,88	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	0x0C,81,97,98,C0,F0,F2,F2,F4,F5,F6,F7, F9	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	0x1B,91,91,81,00,80,80,81,82,03,81,03,01 ,01,03,03,02	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
照度レベル設定	0xB0		1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未満	-	
シーン制御設定	0xC0	0x01~0x20 0x01~0x20	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
シーン制御設定可能数	0xC1	0x20	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。