

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード

0x0279

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								応答 時間	搭載 チェック	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス				
動作状態	0x80	Get	ON: 0x30 OFF: 0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set Get	0x00-0xFF, 0x01-0x07は設定不可	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
規格Version情報	0x82	Get	Appendix I 0x00004900	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有: 0x41 異常発生無: 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x00006C	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x05 808188F0F1 0x03 808188	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x07 81939798E5E6F1 0x05 81939798E6	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1A E1C1014300C041024301010001030202 0x16 61410143000041024301010001030202	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
瞬時発電電力量計測値	0xE0	Get	0x0000-0xFFFFD オーバーフロー時: 0xFFFF	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get	0x00000000-0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。