

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード

0x027901

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								応答 時間	搭載 チェック	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス				
動作状態	0x80	Get	0x30	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set Get	1バイトの場合:0x00, 0x08~0xFF 17バイトの場合:1バイト目は0x01。2バイト 目以降はAPPENDIX[Echonet機器オブジェ クト詳細規定]に規定された値を対応。 初期値は0x00	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
規格Version情報	0x82	Get	0x00004A00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41,0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x0000AD	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
商品コード	0x8C	Get	0x44454C5441423444454C5441	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマ ップ	0x9D	Get	0x03808188	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0181	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x0B808182888A8C9D9E9FE0E1	12	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
瞬時発電電力量計測値	0xE0	Get	0x0000~0xFFFFD	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。