

【EVSE-EVSE-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気自動車充電器クラス**

オブジェクトコード **0x02A101**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_R EQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Get 0x30	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	実際は値が 変更しない ので状態時 アナウンス は出さない
設置場所	0x81	Set 0x00, 0x08~0xFF	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x00, 0x08~0xFF												
規格Version情報	0x82	Get 0x00004A00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
識別番号	0x83	Get	17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	-	
異常発生状態	0x88	Get 0x41,0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x0000AD	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x05808188C7DA	6	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0381DAED	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x1121014100401040100100210010420202	17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
定格充電能力	0xC5	Get 0x00001D4C	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車両接続・充電可否状態	0xC7	Get 0xFF	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	実際は値が 変更しない ので状態時 アナウンス は出さない
充電器タイプ	0xCC	Get 0x11	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
車両接続確認	0xCD	Set	1	Set	◎	◎	-	-	-	-	-	20秒 未満	-	
車載電池の充電可能容量値	0xCE	Get	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	-	
車載電池の充電可能容量値	0xCF	Get	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	-	
車載電池の使用容量値1	0xD0	Get	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	充電器タイ プが AC_CPLTの ため不可応 答のみ応答
運転モード設定	0xDA	Set 0x42,0x44,0x47,0x40	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x42,0x44,0x47,0x40												
車載電池の電池残容量1	0xE2	Get	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	充電器タイ プが AC_CPLTの ため不可応 答のみ応答
車載電池の電池残容量3	0xE4	Get	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	充電器タイ プが AC_CPLTの ため不可応 答のみ応答
車両ID	0xE6	Get 0x00	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
充電電流設定値	0xED	Get 0x0006~0x012C	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。