

【FC-FC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **燃料電池クラス**

オブジェクトコード

0x027C

プロパティ名称	EPC コード	アクセス 方法	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル							状態時 アナウ ンス	応答 時間	搭載 チェ ック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	INF				
動作状態	0x80	Get	0x30	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒 未満	○	0x30固定。状態 通知は定義され ているが出るこ とはない	
設置場所	0x81	Set Get	0x00~0xFF 0x00~0xFF	1 or 17*	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	10秒 未満	○	初期値0x00	
規格Version情報	0x82	Get	0x00004900	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○	Appendix.I	
異常発生状態	0x88	Get	0x41/0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒 未満	○	初期値0x42	
メーカーコード	0x8A	Get	0x00000B	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○	パナソニック株	
商品コード	0x8C	Get	機種によって異なる	12	Get	-	-	○	○	-	-	-	10秒 未満	○		
現在時刻設定	0x97	Set Get		2	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒 未満	-		
現在年月日設定	0x98	Set Get		4	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒 未満	-		
状態アナウンスプロパティマ ップ	0x9D	Get	0x07808188CACBF4F9	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○		
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x038193CA	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○		
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x170101818190108080118011100113020 2	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○		
瞬時発電電力計測値	0xC4	Get	0x0000~0x02BC	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○	初期値0x0000	
積算発電電力量計測値	0xC5	Get	0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○	初期値 0x00000000	

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。