

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 住宅用太陽光発電クラス オブジェクトコード 0x0279

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Get 0x30,0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	0x30固定
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF	1 or 17※	Set	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	1Byte
		Get 0x00~0xFF		Get	—	—	◎	◎	—	—	—			
規格Version情報	0x82	Get 0x00 00 4A 00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	Appendix J
異常発生状態	0x88	Get 0x41,0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	0x42固定
メーカーコード	0x8A	Get 0x00 00 0B	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x03 80 81 88	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x03 81 E5 E6	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	構成“LJMH20B + LJ-SBH01 + LJCA3101A + LJNA03A”は、0x01 81
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x12 41 41 01 01 00 40 41 00 41 41 01 00 01 02 02 02	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	構成“LJMH20B + LJ-SBH01 + LJCA3101A + LJNA03A”は、0x0C 80 81 82 83 88 8A 8C 9D 9E 9F E0 E1
瞬時発電電力量計測値	0xE0	Get 0x00 00~0xFF EF	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get 0x00 00 00 00~0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。