

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード

0x0279

プロパティ名称	EPCコード	搭載領域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル										搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間※1				
動作状態	0x80	Get ON: 0x30 OFF: 0x31	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎		
設置場所	0x81	Set 0x00-0xFF 0x01-0x07は設定不可 Get 0x00-0xFF	1 or 17※5	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎		
規格Version情報	0x82	Get Appendix K 0x0004B00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎		
識別番号	0x83	Get 0xFE00006C42???????????????????? 蓄電システムの製造番号	9 or 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎		
異常発生状態	0x88	Get 異常発生有: 0x41 異常発生無: 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎		
メーカーコード	0x8A	Get 0x00006C	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎		
遠隔操作設定	0x93	Set 公衆回線未経由操作: 0x41 Get 公衆回線経由操作: 0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	-	◎	◎		
現在時刻設定	0x97	Get 0x0000~0x173B	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎		
現在年月日設定	0x98	Get 0x07D00101~0x07F50C1F	4	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎		
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x06808188B1F0F1	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎		
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0881939798A0C1E5F1	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎		
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x25FDF91D5B08C001024301010001030202	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎		
出力制御設定1	0xA0	Set 0x00-0x64 Get 0x00-0x64	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	◎	◎		
出力制御設定2	0xA1	Set Get	2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	◎	◎		
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get 有効:0x41	1	Get	-	-	◎※3	◎※3	-	-	-	-	◎	◎		
出力制御スケジュール	0xB0	Get 1~4byte目: 0x20000101~0xFFFFFFF5 5~100byte目: 0x00~0xFF	100	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎		
次回アクセス日時	0xB1	Get 0x20000101000000~ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF	7	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	◎※2	◎※2	◎	◎	◎		
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get 有効:0x41、無効:0x42	1	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎		
上限クリップ設定値	0xB4	Get 0x0000~0x270F	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎		
FIT契約タイプ	0xC1	Set FIT:0x41、非FIT:0x42、未設定:0x43 Get FIT:0x41、非FIT:0x42、未設定:0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎		
自家消費タイプ	0xC2	Get 自家消費有:0x41、自家消費無:0x42、 不明:0x43	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎		
設備認定容量	0xC3	Get 0x0000~0xFFFFD	2	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	◎	◎		
換算係数	0xC4	Get	1	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	◎	◎		
系統連系状態	0xD0	Get 系統連系(逆潮流可): 0x00、独立:0x01、 系統連系(逆潮流不可):0x02	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎		
出力抑制状態	0xD1	Get 抑制中(出力制御):0x41、抑制中(出力制御以外):0x42、 抑制中(抑制要因不明):0x43、抑制未実施:0x44、 不明:0x45	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎		
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get 0x0000-0xFFFFD オーバーフロー時: 0xFFFF	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎		
積算発電電力量計測値	0xE1	Get 0x00000000-0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎		
定格発電電力値(系統連系時)	0xE8	Get 0x0000-0xFFFFD	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎		

※1 応答時間は、「PV-PV-A1」に記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
 ※2 住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。
 ※3 出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。
 ※4 設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。
 ※5 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。