

【FC-FC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **燃料電池クラス**

オブジェクトコード

0x027C

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								状態時 アナウンス	応答 時間	搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	INF	INF				
動作状態	0x80	Get 0x30	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒 未満	○	0x30固定。状態通知は 定義されているが 出ることはない		
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	10秒 未満	○	初期値 0x00		
		Get 0x00~0xFF														
規格Version情報	0x82	Get 0x00004B00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○	Appendix.K		
異常発生状態	0x88	Get 0x41/0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒 未満	○	初期値0x42		
メーカーコード	0x8A	Get 0x00000B	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○	パナソニック㈱		
商品コード	0x8C	Get 機種によって異なる	12	Get	-	-	○	○	-	-	-	10秒 未満	○			
現在時刻設定	0x97	Set Get	2	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒 未満	-			
現在年月日設定	0x98	Set Get	4	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒 未満	-			
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x07808188CACBF4F9	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○			
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x058193CAD1D2	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○			
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x1B2121B18190108080118011100113020 2	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○			
定格発電出力	0xC2	Get 0x02BC	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○	0x02BC固定。		
瞬時発電電力計測値	0xC4	Get 0x0000~0x02BC	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○	初期値0x0000		
積算発電電力量計測値	0xC5	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○	初期値0x00000000		
発電動作状態	0xCB	Get 0x41/0x42/0x43/0x44	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒 未満	○	初期値0x42		
系統連系状態	0xD0	Get 0x00/0x02	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○	初期値 0x00		
発電要請時刻設定	0xD1	Set 開始時刻:終了時刻: 0~0x17:0~0x3B:0~0x17:0~0x3B 0xFFFFFFFF(未設定時) ※開始時刻と終了時刻が同じ場合は対象 外	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○	初期値 0xFFFFFFFF		
		Get 開始時刻:終了時刻: 0~0x17:0~0x3B:0~0x17:0~0x3B 0xFFFFFFFF(未設定時) ※開始時刻と終了時刻が同じ場合は対象 外														
指定発電状態	0xD2	Set 0x41/0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	10秒 未満	○	初期値 0x42		
		Get 0x41/0x42														

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。