【MFL-MFL-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 単機能照明クラス オブジェクトコード 0x0291

プロパティ名称	EPC コート		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセスルール	搭載レベル									
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答 時間	搭載 チェック	備考
動作状態	0x80		0x30、0x31 0x30、0x31	1	Set Get	0	0	0	0	_	0	0	20秒 未満	0	
設置場所	0x81		0x00~0xFF 0x00~0xFF	1 or 17**	Set Get	0	0	0	0	_	0	0	20秒 未満	0	
規格Version情報	0x82	Get	0x00004C00	4	Get			0	0	_	_	_	20秒 未満	0	
異常発生状態	0x88	Get	0x42	1	Get	_	_	0	0	_	0	0	20秒 未満	0	
メーカコード	0x8A	Get	0x00000B	3	Get	_	_	0	0	_	_	_	20秒 未満	0	
遠隔操作設定	0x93	Set Get		1	Set Get	0	0	0	0	-	ı	_	20秒 未満		
状変アナウンスプロパティマッ プ	0x9D	Get	<on offタイプ="">0x03808188 <調光タイプ>0x04808188B0</on>	最大 17	Get	_		0	0	_		_	20秒 未満	0	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	<on offタイプ="">0x048081F5F6 <調光タイプ>0x078081B0F1F2F5F6</on>	最大 17	Get	_	_	0	0	_	_	_	20秒 未満	0	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	<のN/OFFタイプ> 0x0D80818283888A8C9D9E9FF3FDFE <調光タイプ> 0x0F80818283888A8C9D9E9FB0F3F4FDFE	最大 17	Get	_	_	0	0	-	_	_	20秒 未満	0	
照度レベル設定	0xB0	Set Get	$0x00 \sim 0x64$ $0x00 \sim 0x64$	1	Set Get	0	0	0	0	_	_	_	20秒 未満	0	

^{※ 17}バイトのプロパティの搭載はオプションとする。