

【FC-FC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 燃料電池クラス

オブジェクトコード

0x027C

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								応答 時間	搭載 チェック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス				
動作状態	0x80	Get	0x30	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○		
設置場所	0x81	Set	0x00～0xFF	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○		
		Get	0x00～0xFF													
規格Version情報	0x82	Get	0x00004B00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
異常発生状態	0x88	Get	0x41/0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○		
メーカーコード	0x8A	Get	0x00000B	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
商品コード	0x8C	Get	機種によって異なる	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	10秒 未満	○		
現在時刻設定	0x97	Set Get		2	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	10秒 未満	—		
現在年月日設定	0x98	Set Get		4	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	10秒 未満	—		
状態アナウンスプロパティマ ップ	0x9D	Get	0x07808188CACBF4F9	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x058193CAD1D2	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1B2121B18190108080118011100113020 2	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
定格発電出力	0xC2	Get	0x02BC	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
瞬時発電電力計測値	0xC4	Get	0x0000～0x02BC	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
積算発電電力量計測値	0xC5	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
発電動作状態	0xCB	Get	0x41/0x42/0x43/0x44	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○		
系統連系状態	0xD0	Get	0x00/0x02	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
発電要請時刻設定	0xD1	Set	開始時刻:終了時刻: 0～0x17:0～0x3B:0～0x17: 0～0x3B ※開始時刻と終了時刻が同じ場合は対象 外	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
		Get	開始時刻:終了時刻: 0～0x17:0～0x3B:0～0x17: 0～0x3B 0xFFFFFFFF(未設定時) ※開始時刻と終了時刻が同じ場合は対象 外													
指定発電状態	0xD2	Set Get	0x41/0x42 0x41/0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。