

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード **0x0279**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル							状態時アナウンス	応答時間※1	搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INF_C	INF					
動作状態	0x80	Get 0x30	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	○	起動中状態のみ通信が行える状態を示す。値は変化しませんので、通知はしません。
設置場所	0x81	Set 1バイトの場合:0x00, 0x08~0xFF 17バイトの場合:1バイト目は0x01。2バイト目以降は APPENDIX[Echonet機器オブジェクト詳細規定]に規定された値を対応。 初期値は0x00 Get	1 or 17※5	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	
規格Version情報	0x82	Get 0x00004D00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
識別番号	0x83	Get 0xFE0000AD000000000000000000000001~0xFE0000ADFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
異常発生状態	0x88	Get 0x41,0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	
メーカーコード	0x8A	Get 0x0000AD	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
商品コード	0x8C	Get 0x44454C544144314A00000000	12	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
遠隔操作設定	0x93	Set 未対応 Get	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	-	◎	◎	
現在時刻設定	0x97	Get 0x0000~0x173B	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎	
現在年月日設定	0x98	Get 0x00010101~0x270F0C1F	4	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x04808188B1	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0381A0C1	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x1B6D791D11180000024300010001020202	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
出力制御設定1	0xA0	Set 0x00~0x64 Get	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	◎	◎	
出力制御設定2	0xA1	Set 未対応 Get	2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	◎	◎	
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get 0x41,0x42	1	Get	-	-	◎※3	◎※3	-	-	-	-	◎	◎	
出力制御スケジュール	0xB0	Get schedule=0x00~0x64 0x00010101+(96*schedule)~0x270F0C1F+(96*schedule)	100	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎	
次回アクセス日時	0xB1	Get 0x00010101000000~0x270F0C1F173B3B	7	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	◎※2	◎※2	◎	◎	◎	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get 0x41,0x42	1	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎	
上限クリップ設定値	0xB4	Get 0xFFFF	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	◎	
FIT契約タイプ	0xC1	Set 0x41,0x42 Get 0x41,0x42,0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
自家消費タイプ	0xC2	Get 0x43	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
設備認定容量	0xC3	Get 0x0000~0xFFFFD,0xFFFF	2	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	◎	◎	
換算係数	0xC4	Get 0xFF	1	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	◎	◎	
系統連系状態	0xD0	Get 0x03	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
出力抑制状態	0xD1	Get 0x41,0x42,0x43,0x44,0x45	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get 0x0000~0xFFFFD	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	
定格発電電力値(系統連系時)	0xE8	Get 0x0000~0xFFFFD,0xFFFF	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	

※1 応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
 ※2 住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。
 ※3 出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。
 ※4 設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。
 ※5 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。