

【FC-FC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **燃料電池クラス**

オブジェクトコード

0x027C

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								搭載 チェ ック	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウ ンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Get 0x30	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○	
		Get 0x00~0xFF												
規格Version情報	0x82	Get 0x00004B00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41/0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00000B	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○	
商品コード	0x8C	Get 機種によって異なる	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	10秒 未満	○	
現在時刻設定	0x97	Set	2	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	10秒 未満	—	
		Get												
現在年月日設定	0x98	Set	4	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	10秒 未満	—	
		Get												
状態アナウンスプロパティマ ップ	0x9D	Get 0x08808188CBF4F5FAFB	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x068193D1D2F5FB	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x1C2121B18190908080110081900113020 2	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○	
定格発電出力	0xC2	Get 0x02BC	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○	
瞬時発電電力計測値	0xC4	Get 0x0000~0x02BC	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○	
積算発電電力量計測値	0xC5	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○	
発電動作状態	0xCB	Get 0x41/0x42/0x43/0x44	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○	
系統連系状態	0xD0	Get 0x00/0x02	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○	
発電要請時刻設定	0xD1	Set 開始時刻:終了時刻: 0~0x17:0~0x3B:0~0x17: 0~0x3B ※開始時刻と終了時刻が同じ場合は対象 外	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○	
		Get 開始時刻:終了時刻: 0~0x17:0~0x3B:0~0x17: 0~0x3B 0xFFFFFFFF(未設定時) ※開始時刻と終了時刻が同じ場合は対象 外												
指定発電状態	0xD2	Set 0x41/0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○	
		Get 0x41/0x42												

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。