【EVPS-EVPS-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　電気自動車充放電器クラス　　オブジェクトコード　0x027E

プロパティ名称	EPCコード		搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	0x30, 0x31	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
設置場所	0x81	Set	設置場所プロパティ数値	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	設置場所プロパティ数値												
規格Version情報	0x82	Get	0x00:0x00:0x50:0x01 (=0):(=0):(='P'):(=1)	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
識別番号	0x83	Get	1～4 バイト, 0xFE000080: 5～17 バイト:製造番号	17	Get	－	－	○	○	－	－	－	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41, 0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x000080	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x08808188C7DADCDDE5	9	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x11 810100008080804282006040603000 00	17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x34 b1815121f0f0f052b390717071231312	17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の放電可能容量値1	0xC0	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の放電可能残容量1	0xC2	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の放電可能残容量3	0xC4	Get	0x00～0x64	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
定格充電能力	0xC5	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
定格放電能力	0xC6	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車両接続・充放電可否状態	0xC7	Get	0xFF, 0x30, 0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
最小最大充電電力値	0xC8	Get	('0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF)×2	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
最小最大放電電力値	0xC9	Get	('0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF)×2	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
最小最大充電電流値	0xCA	Get	('0x0000 ～ 0x7FFE)×2	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
最小最大放電電流値	0xCB	Get	('0x0000 ～ 0x7FFE)×2	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
充放電器タイプ	0xCC	Get	0x22	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車両接続確認	0xCD	Set	0x10	1	Set	◎	◎	－	－	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の充電可能容量値	0xCE	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の充電可能残容量値	0xCF	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の使用容量値1	0xD0	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
運転モード設定	0xDA	Set	0x42、0x43、0x44、0x49、0x40	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x42、0x43、0x44、0x48、0x49、0x40											○	
充電方式	0xDC	Set	0x01,0x02,0x03	1	Set Get	○	○	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x01,0x02,0x03												
放電方式	0xDD	Set	0x01,0x02,0x03	1	Set Get	○	○	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x01,0x02,0x03												
車載電池の電池残容量1	0xE2	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
車載電池の電池残容量3	0xE4	Get	0x00 ～ 0x64	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域		サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時 アナウンス	応答 時間		
車両ID	0xE6	Get	0x00	最大 25	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒 未満	○	

※1　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。