【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 住宅用太陽光発電クラス　　オブジェクトコード 0x0279

プロパティ名称	EPCコード		搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間※1	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	0x30, 0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set Get	2.2 設置場所プロパティ参照 2.2 設置場所プロパティ参照	1 or 17※5	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○	
規格Version情報	0x82	Get	0x00005001	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
識別番号	0x83	Get	0xFE00012Fから始まる17バイトの範囲で規定	17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x00012F	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set Get		1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②	—	
現在時刻設定	0x97	Get	0x00～0x17:0x00～0x3B (＝0～23):(＝0～59)	2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	1～0x270F:1～0x0C:1～0x1F (=1～9999):(=1～12):(=1～31)	4	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x04 80 81 88 B1	5	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x07 81 97 98 A0 A1 C1 E9	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x24 7D7D1D5119000102434103000003030 2 (80 81 82 83 84 86 88 89 8A 8D 8E 97 98 9A 9D 9E A0 A1 A2 B0 B1 B2 B4 C0 C1 C2 C3 C4 D0 D1 E0 E1 E3 E8 E9)	17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
出力制御設定1	0xA0	Set Get	0x00 ～ 0x64 0x00 ～ 0x64	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	—	-	-	①/②	○	
出力制御設定2	0xA1	Set Get	0x0000 ～ 0x157C 0x0000 ～ 0x157C	2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	—	-	-	①/②	○	
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get	0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎※3	◎※3	—	—	—	②	○	
出力制御スケジュール	0xB0	Get	現在年月日(YYYY:MM:DD) +0x00～0x64(0～100%)×96(30分毎の値、2日分)	100	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
次回アクセス日時	0xB1	Get	YYYYMMDDhhmmss 0x01～0x270F:0x01～0x0C: 0x01 ～ 0x1F: 0x00 ～ 0x17 : 0x00～0x3B:0x00～0x3B (=1～9999):(=1～12):(=1～31) :(=0~23):(=0～59):(=0～59)	7	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	◎※2	◎※2	②	○	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get	0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
上限クリップ設定値	0xB4	Get	0x0000 ～ 0xFFFD	2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
FIT契約タイプ	0xC1	Set Get	0x41, 0x42, 0x43 0x41, 0x42, 0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	-	-	①/②	○	
自家消費タイプ	0xC2	Get	0x41, 0x42, 0x43	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
設備認定容量	0xC3	Get	0x0000 ～ 0xFFFD	2	Get	—	—	◎※4	◎※4	—	—	—	②	○	
換算係数	0xC4	Get	0x00 ～ 0x64	1	Get	—	—	◎※4	◎※4	—	—	—	②	○	
系統連系状態	0xD0	Get	0x00, 0x01, 0x02, 0x03	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
出力抑制状態	0xD1	Get	0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get	0x0000 ～ 0xFFFD	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
定格発電電力値(系統連系時)	0xE8	Get	0x0000 ～ 0xFFFD	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	

※1 応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2 住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。
※3 出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。
※4 設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。
※5 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。