【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 住宅用太陽光発電クラス　　オブジェクトコード 0x0279

プロパティ名称	EPC ｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ (Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間 ※1		
動作状態	0x80	Get	0x30	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	起動中状態のみ通信が行える状態を示す。値は変化しませんので、通知はしません。
設置場所	0x81	Set	1バイトの場合：0x00, 0x08～0xFF 17バイトの場合：1バイト目は0x01。2バイト目以降はAPPENDIX[Echonet機器オブジェクト詳細規定]に規定された値を対応。 初期値は0x00	1 or 17※5	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
		Get												○	
規格Version情報	0x82	Get	0x00004D00	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
識別番号	0x83	Get	0xFE0000AD00000000000000000000000001～0xFE0000ADFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	9 or 17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41,0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x0000AD	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set	未対応	1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	①/②	－	
現在時刻設定	0x97	Get	0x0000～0x173B	2	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	0x00010101～0x270F0C1F	4	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x04808188B1	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0381A0C1	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1B6D791D1118000002430001000102020202	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
出力制御設定1	0xA0	Set	0x00～0x64	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	－	-	-	①/②	○	
		Get												○	
出力制御設定2	0xA1	Set	未対応	2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	－	-	-	①/②	－	
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get	0x41,0x42	1	Get	－	－	◎※3	◎※3	－	－	－	②	○	
出力制御スケジュール	0xB0	Get	schedule=0x00～0x64 0x00010101+(96*schedule)～0x270F0C1F+(96*schedule),0xFFFFFFFF	100	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
次回アクセス日時	0xB1	Get	0x0001 0101000000～0x270F0C1F173B3B,0xFFFFFFFF	7	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	◎※2	◎※2	②	○	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get	0x41,0x42	1	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
上限クリップ設定値	0xB4	Get	0xFFFF	2	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
FIT契約タイプ	0xC1	Set	0x41,0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	-	-	①/②	○	
		Get	0x41,0x42,0x43											○	
自家消費タイプ	0xC2	Get	0x43	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
設備認定容量	0xC3	Get	0x0000～0xFFFD,0xFFFF	2	Get	－	－	◎※4	◎※4	－	－	－	②	○	
換算係数	0xC4	Get	0xFF	1	Get	－	－	◎※4	◎※4	－	－	－	②	○	
系統連系状態	0xD0	Get	0x03	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
出力抑制状態	0xD1	Get	0x41,0x42,0x43,0x44,0x45	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get	0x0000～0xFFFD	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
定格発電電力値（系統連系時）	0xE8	Get	0x0000～0xFFFD,0xFFFF	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	

※1 応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2 住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。
※3 出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。
※4 設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。
※5 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。