

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード

**0x0279**

プロパティ名称	EPCコード	搭載領域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル									搭載チェック	備考
					Set1	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間※1			
動作状態	0x80	Get 0x30	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	②	○	オブジェクト生成時にINF送信
設置場所	0x81	Set 0x00, 0x08~0xFF Get 0x00, 0x08~0xFF	1 or 17※5	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	①/②	○	1バイト形式のみサポート
規格Version情報	0x82	Get 0x00005101	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	APPENDIX Q.1
識別番号	0x83	Get メーカー規定	9 or 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	②	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x000005	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	シャープ株式会社
遠隔操作設定	0x93	Set 0x42 Get 0x41, 0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	-	①/②	○	
現在時刻設定	0x97	Get 現在時刻 HH:MM (HH=0~23, MM=0~59)	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get 現在年月日 YYYY:MM:DD (YYYY=2011~2099, MM=1~12, DD=1~31)	4	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	②	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x0680818893B1D0	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x048193A0C1	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x276DF99D9398808182C3010101000302	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
出力制御設定1	0xA0	Set 0x00~0x64 Get 0x00~0x64	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	①/②	○	
出力制御設定2	0xA1	Set Get	2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	①/②	-	非搭載
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎※3	◎※3	-	-	-	-	②	○	
出力制御スケジュール	0xB0	Get 現在年月日(YYYY:MM:DD)+出力制御率(0x00~0x64)×96(30分毎の値2日分)	100	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	②	○	
次回アクセス日時	0xB1	Get 次回更新日時 YYYYMMDDhhmmss (YYYY:1~9999, MM:1~12, DD:1~31, hh:0~23, mm:0~59, ss:0~59)	7	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	◎※2	◎※2	◎	②	○	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	②	○	
上限クリップ設定値	0xB4	Get 0x0000~0xFFFFD, 0xFFFF	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	②	○	
FIT契約タイプ	0xC1	Set 0x41, 0x42 Get 0x41, 0x42, 0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	①/②	○	
自家消費タイプ	0xC2	Get 0x41, 0x42, 0x43	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
設備認定容量	0xC3	Get 0x0000~0xFFFFD, 0xFFFF	2	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	②	○	
換算係数	0xC4	Get 0x00~0x64, 0xFF	1	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	②	○	
系統連系状態	0xD0	Get 0x00, 0x01, 0x02, 0x03	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
出力抑制状態	0xD1	Get 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get 0x0000~0xFFFF	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get 0x00000000~0x0BEBC1FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	
定格発電電力値(系統連系時)	0xE8	Get 0x0000~0xFFFFD, 0xFFFF	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	②	○	

※1 応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする  
 ※2 住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。  
 ※3 出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。  
 ※4 設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。  
 ※5 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。