

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード **0x0279**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ ス ル ー ル	搭載レベル								搭載 チェ ック	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナ ウ ン ス	応答 時 間		
動作状態	0x80	Get 0x30,0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未 満	○	
設置場所	0x81	Set 0x00,0x08~0xFF	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未 満	○	
		Get 0x00,0x08~0xFF												
規格Version情報	0x82	Get 0x00004A00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未 満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41,0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未 満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x000064	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未 満	○	
状態アナウンスプロパティマ ップ	0x9D	Get 「0x03, 0x80, 0x81, 0x88」	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未 満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x05, 0x81, 0x93, 0x97, 0x98, 0xFE	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未 満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x1F, 0xE1, 0xC1, 0x81, 0x83, 0x00, 0x40, 0x01, 0x02, 0x43, 0x41, 0x83, 0x00, 0x01, 0x03, 0x83, 0x82	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未 満	○	
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get 0x0000~0xFFFFD(0~65533) (0.001kW)	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未 満	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF(0~ 999999999) (0.001kWh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未 満	○	

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。