【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 住宅用太陽光発電クラス　　オブジェクトコード 0x0279

プロパティ名称	EPC ｺｰﾄﾞ		搭載値域	サイズ (Byte)	ｱｸｾｽ ﾙｰﾙ	搭載レベル								搭載 ﾁｪｯｸ	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時 ｱﾅｳﾝｽ	応答 時間 ※1		
動作状態	0x80	Get	ON=0x30,OFF=0x31	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set	0x00,0x03 ～0xFF (位置情報定義には対応しない)	1 or 17※5	Set	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	①/②	○	
		Get	(位置情報定義には対応しない)		Get										
規格Version情報	0x82	Get	0x00005202(Appendix R.2)	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
識別番号	0x83	Get	0xFE00003D01XXXXXXXXXXXX0279010 00000 (XXは機器のMACアドレス)	9 or 17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有=0x41,異常発生無=0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	②	○	
異常発生内容	0x89	Get	異常なし=0x0000,異常あり=0x03FF	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x00003D(住友電気工業)	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
商品コード	0x8C	Get	0x5044482D363030303533031XX (製品モデル型名:PDH-6000S01x)	12	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set	－	1	Set	○	○	○	○	－	－	－	①/②	－	
		Get	－		Get										
現在時刻設定	0x97	Get	0x00～0x17:0x00～0x3B (=0～23):(=0～59)	2	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	1～0x270F:1～0x0C:1～0x1F (=1～9999) :(=1～12) :(=1～31)	4	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x04808188B1	最大 17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0981A0A1C1E2E4E5E6E7	最大 17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x257D7D1D5918404142434101000102020 2	最大 17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
出力制御設定1	0xA0	Set	0x00～0x64(0～100%)	1	Set	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	－	-	-	①/②	○	
		Get	0x00～0x64(0～100%)		Get										
出力制御設定2	0xA1	Set	0x0000～0xFFFD(0～65533)	2	Set	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	－	-	-	①/②	○	
		Get	0x0000～0xFFFD(0～65533)		Get										
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get	有効=0x41	1	Get	－	－	◎※3	◎※3	－	－	－	②	○	
出力制御スケジュール	0xB0	Get	現在年月日(YYYY:MM:DD) + 0x00～0x64(0～100%)×96(30 分毎の値 2 日分)	100	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
次回アクセス日時	0xB1	Get	YYYYMMDDhhmmss 0x01～0x270F:0x01～0x0C:0x01 ～ 0x1F: 0x00 ～0x17 :0x00～0x3B:0x00～	7	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	◎※2	◎※2	②	○	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get	有効=0x41	1	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
上限クリップ設定値	0xB4	Get	0x0000～0xFFFD(0～65533W) 0xFFFF は未設定を示す	2	Get	－	－	◎※2	◎※2	－	－	－	②	○	
FIT契約タイプ	0xC1	Set	FIT=0x41、非FIT=0x42、未設定=0x43	1	Set	◎	◎	◎	◎	－	-	-	①/②	○	
		Get	FIT=0x41、非FIT=0x42、未設定=0x43		Get										
自家消費タイプ	0xC2	Get	自家消費有=0x41	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
設備認定容量	0xC3	Get	0x0000～0xFFFD(0～65533W) 0xFFFF は未設定を示す	2	Get	－	－	◎※4	◎※4	－	－	－	②	○	
換算係数	0xC4	Get	0x00～0x64(0～100%) 0xFF は未設定を示す	1	Get	－	－	◎※4	◎※4	－	－	－	②	○	
系統連系状態	0xD0	Get	系統連系(逆潮流可)=0x00,独立=0x01	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
出力抑制状態	0xD1	Get	抑制中(出力制御)=0x41、抑制中(出力制御以外)=0x42、抑制未実施=0x44	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get	0x0000～0xFFFD(0～65533W)	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get	0x00000000～0x3B9AC9FF (0～999,999.999kWh)	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	
定格発電電力値（系統連系時）	0xE8	Get	0x0000～0xFFFD(0～65533W) 0xFFFF は未設定を示す	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	②	○	

※1 応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2 住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。
※3 出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。
※4 設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。
※5 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。