

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード

**0x0279**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								応答 時間	搭載 チェック	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス				
動作状態	0x80	Get 0x30,0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○		
設置場所	0x81	Set 0x00,0x08~0xFF	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○		
		Get 0x00,0x08~0xFF													
規格Version情報	0x82	Get 0x00004800	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
異常発生状態	0x88	Get 0x41,0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○		
メーカーコード	0x8A	Get 0x000064	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 「0x03,0x80,0x81,0x88」	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
Setプロパティマップ	0x9E	Get 「0x02,0x81,0x93」	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
Getプロパティマップ	0x9F	Get 「0x1B,0xE1,0xC1,0x81,0x83,0x00,0x40,0x01,0x00,0x41,0x41,0x83,0x00,0x01,0x03,0x03,0x02」	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get 0~65533 (0x0000 ~ 0xFFFFD) (0.001kW)	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
積算発電電力量計測値	0xE1	Get 0~999999999 (0x00000000 ~ 0x3B9AC9FF) (0.001kWh)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		