

【FC-FC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **燃料電池クラス**

オブジェクトコード

0x027C

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間		
動作状態	0x80	Get 0x30	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○	0x30 初期値
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○	初期値
		Get 0x00~0xFF												
規格Version情報	0x82	Get 0x00004B00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	0x00004B00 初期値
異常発生状態	0x88	Get 0x41/0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○	初期値
メーカーコード	0x8A	Get 0x00000B	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	初期値
商品コード	0x8C	Get 機種によって異なる	12	Get	-	-	○	○	-	-	-	10秒未満	○	初期値
現在時刻設定	0x97	Set	2	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒未満	-	-
		Get												
現在年月日設定	0x98	Set	4	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒未満	-	-
		Get												
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x07808188CACBF4F9	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	初期値
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x058193CAD1D2	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	初期値
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x1B2121B181901080801180111001130202	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	初期値
定格発電出力	0xC2	Get 0x02BC	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	0x02BC 初期値
瞬時発電電力計測値	0xC4	Get 0x0000~0x02BC	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	初期値
積算発電電力量計測値	0xC5	Get 0x00000000~0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	初期値
発電動作状態	0xCB	Get 0x41/0x42/0x43/0x44	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○	初期値
系統連系状態	0xD0	Get 0x00/0x02	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	初期値
発電要請時刻設定	0xD1	Set 開始時刻:終了時刻: 0~0x17:0~0x3B:0~0x17: 0~0x3B ※開始時刻と終了時刻が同じ場合は対象外	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	初期値 0xFF FFF FFF F
		Get 開始時刻:終了時刻: 0~0x17:0~0x3B:0~0x17: 0~0x3B 0xFFFFFFFF(未設定時) ※開始時刻と終了時刻が同じ場合は対象外												
指定発電状態	0xD2	Set 0x41/0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	初期値 0x41
		Get 0x41/0x42												

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。