

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 住宅用太陽光発電クラス

オブジェクトコード

0x0279

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								搭載 チェ ック	備 考
						Set1	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1		
動作状態	0x80	Get	0x30-0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○	
設置場所	0x81	Set	0x00、0x08-0xFF	1 or 17※5	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○	
		Get	0x00、0x08-0xFF			◎	◎	◎	◎	—	◎	◎			
規格Version情報	0x82	Get	0x00005000	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
識別番号	0x83	Get	1バイト目 :0xFE 2～4バイト目 :メーカーコード 5～17バイト目:ユニークID Sungrow定義	9 or 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41-0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x000116	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
遠隔操作設定	0x93	Set	非対応	1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②	-	
		Get	非対応												
現在時刻設定	0x97	Get	0x00-0x17: 0x00-0x3B (=0-23);(=0-59)	2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
現在年月日設定	0x98	Get	現在年月日 YYYY/MM/DD YYYY:0x07D0～0x0833(2000～2099) MM :0x01～0x0C(1～12) DD :0x01～0x1F(1～31)	4	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
状態アナウンスプロパティマ ップ	0x9D	Get	0x04808188B1	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0680819798A0C1	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1D6D791D5908000002430001000 1030202	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
出力制御設定1	0xA0	Set	0x00-0x64	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	—	-	-	①/②	○	
		Get	0x00-0x64												
出力制御設定2	0xA1	Set	非対応	2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	—	-	-	①/②	-	
		Get	非対応												
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get	0x41、0x42	1	Get	—	—	◎※3	◎※3	—	—	—	②	○	
出力制御スケジュール	0xB0	Get	Current date (YYYY: MM: DD) + 0x00- 0x64 (0-100%) × 96 (values every 30	100	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
次回アクセス日時	0xB1	Get	YYYYMMDDhhmmss 0x01-0x270F: 0x01-0x0C: 0x01-0x1F: 0x00-0x17: 0x00-0x3B: 0x00-0x3B (=1-9999): (=1-12): (=1-31): (=0-23): (=0-59): (=0-59)	7	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	◎※2	◎※2	②	○	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get	0x41-0x42	1	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
上限クリップ設定値	0xB4	Get	0x0000-0xFFFFD (0-65533)	2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
FIT契約タイプ	0xC1	Set	0x41-0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	-	-	①/②	○	
		Get	0x41-0x43												
自家消費タイプ	0xC2	Get	0x41-0x43	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
設備認定容量	0xC3	Get	0x0000-0xFFFFD (0-65533)	2	Get	—	—	◎※4	◎※4	—	—	—	②	○	
換算係数	0xC4	Get	非対応	1	Get	—	—	◎※4	◎※4	—	—	—	②	-	
系統連系状態	0xD0	Get	0x00-0x03	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
出力抑制状態	0xD1	Get	0x41-0x45	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get	0x0000-0xFFFFD (0-65,533)	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get	0x00000000-0x3B9AC9FF (0-999,999,999)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
定格発電電力値(系統連系 時)	0xE8	Get	0x0000-0xFFFFD (0-65,533)	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	

※1 応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする

※2 住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。

※3 出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。

※4 設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。

※5 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。