

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 住宅用太陽光発電クラス

オブジェクトコード

0x0279

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル										搭載 チェック	備考
						Set1	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1				
動作状態	0x80	Get	0x30	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○			
設置場所	0x81	Set Get	設置場所プロパティ数値 設置場所プロパティ数値	1 or 17※5	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○			
規格Version情報	0x82	Get	0x00004D00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
識別番号	0x83	Get	0xFE00011B+SN	9 or 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
異常発生状態	0x88	Get	0x41/0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○			
メーカーコード	0x8A	Get	0x00011B	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
遠隔操作設定	0x93	Set Get	— —	1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②	—			
現在時刻設定	0x97	Get	—	2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	—			
現在年月日設定	0x98	Get	—	4	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	—			
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x03 81 88 80	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x06 81 A0 C1 E8 E9 E2	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x15 65 71 15 11 00 00 00 00 41 41 01 00 00 02 02 02	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
出力制御設定1	0xA0	Set Get	0-100 0-100	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	—	—	—	①/②	○			
出力制御設定2	0xA1	Set Get	— —	2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	—	—	—	①/②	—			
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get	0x41/0x42	1	Get	—	—	◎※3	◎※3	—	—	—	②	○			
出力制御スケジュール	0xB0	Get	—	100	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	—			
次回アクセス日時	0xB1	Get	—	7	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	◎※2	◎※2	②	—			
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get	—	1	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	—			
上限クリップ設定値	0xB4	Get	—	2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	—			
FIT契約タイプ	0xC1	Set Get	0x41/0x42/0x43 0x41/0x42/0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	①/②	○			
自家消費タイプ	0xC2	Get	0x41/0x42/0x43	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
設備認定容量	0xC3	Get	0-65533/0xFFFF	2	Get	—	—	◎※4	◎※4	—	—	—	②	○			
換算係数	0xC4	Get	—	1	Get	—	—	◎※4	◎※4	—	—	—	②	—			
系統連系状態	0xD0	Get	0x00/0x01/0x02/0x03	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
出力抑制状態	0xD1	Get	0x41/0x42/0x43/0x44/0x45	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get	0-65533/0xFFFF	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
積算発電電力量計測値	0xE1	Get	0-999999999	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			
定格発電電力値(系統連系時)	0xE8	Get	0-65533/0xFFFF	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○			

※1 応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする

※2 住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。

※3 出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。

※4 設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。

※5 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。