

【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 蓄電池クラス

オブジェクトコード

0x027D

| プロパティ名称             | EPC<br>コード |     | 搭載値域                                                          | サイズ<br>(Byte) | アクセ<br>ス<br>ル<br>ー<br>ル | 搭載レベル |      |     |         |      |     |              |                | 搭載<br>チェック | 備<br>考 |
|---------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|------|-----|---------|------|-----|--------------|----------------|------------|--------|
|                     |            |     |                                                               |               |                         | SetI  | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | 状態時<br>アナウンス | 応答<br>時間<br>※1 |            |        |
| 動作状態                | 0x80       | Get | 0x30、0x31                                                     | 1             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | ◎   | ◎            | ②              | ○          |        |
| 設置場所                | 0x81       | Set | 0x00～0xFF                                                     | 1 or<br>17※3  | Set<br>Get              | ◎     | ◎    | ◎   | ◎       | —    | ◎   | ◎            | ①/②            | ○          |        |
|                     |            | Get | 0x00～0xFF                                                     |               |                         |       |      |     |         |      |     |              |                |            |        |
| 規格Version情報         | 0x82       | Get | 0x00 00 52 00                                                 | 4             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| 識別番号                | 0x83       | Get | 1byte:0xFE<br>2-17byte:メーカールールにて規定                            | 9 or<br>17    | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| 異常発生状態              | 0x88       | Get | 0x41、0x42                                                     | 1             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | ◎   | ◎            | ②              | ○          |        |
| 異常内容                | 0x89       | Get | 0x00 00,0x00 09,0x00 6F                                       | 2             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| メーカーコード             | 0x8A       | Get | 0x00 00 64                                                    | 3             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| 商品コード               | 0x8C       | Get | メーカールールにて規定                                                   | 12            | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| 遠隔操作設定              | 0x93       | Set |                                                               | 1             | Set<br>Get              | ○     | ○    | ○   | ○       | —    | —   | —            | ①/②            |            |        |
|                     |            | Get |                                                               |               |                         |       |      |     |         |      |     |              |                |            |        |
| 現在時刻設定              | 0x97       | Get | 1byte:0x00～0x17<br>2byte:0x00～0x3B                            | 2             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| 現在年月日設定             | 0x98       | Get | 1,2byte:0x07 E9～0x08 33<br>3byte:0x01～0x0C<br>4byte:0x01～0x1F | 4             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| 状態アナウンスプロパティマッ<br>プ | 0x9D       | Get | 0x0A 80 81 88 AA AB C1 C2 CF<br>DA F0                         | 最大<br>17      | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| Setプロパティマップ         | 0x9E       | Get | 0x0B 81 AA AB C1 C2 DA EB EC<br>ED EE F0                      | 最大<br>17      | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| Getプロパティマップ         | 0x9F       | Get | 0x2C 85 95 95 25 44 04 60 02 37 15 35 74<br>41 42 42 12       | 最大<br>17      | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| AC実効容量(充電)          | 0xA0       | Get | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                   | 4             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| AC実効容量(放電)          | 0xA1       | Get | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                   | 4             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| AC充電可能容量            | 0xA2       | Get | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                   | 4             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| AC放電可能容量            | 0xA3       | Get | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                   | 4             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| AC充電可能量             | 0xA4       | Get | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                   | 4             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| AC放電可能量             | 0xA5       | Get | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                   | 4             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| AC積算充電電力量計測値        | 0xA8       | Get | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                   | 4             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| AC積算放電電力量計測値        | 0xA9       | Get | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                   | 4             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| AC充電量設定値            | 0xAA       | Set | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                   | 4             | Set<br>Get              | ◎     | ◎    | ◎   | ◎       | —    | ◎   | ◎            | ①/②            | ○          |        |
|                     |            | Get | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                   |               |                         |       |      |     |         |      |     |              |                |            |        |
| AC放電量設定値            | 0xAB       | Set | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                   | 4             | Set<br>Get              | ◎     | ◎    | ◎   | ◎       | —    | ◎   | ◎            | ①/②            | ○          |        |
|                     |            | Get | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                   |               |                         |       |      |     |         |      |     |              |                |            |        |
| 充電方式                | 0xC1       | Set | 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04                                  | 1             | Set<br>Get              | ○     | ○    | ◎   | ◎       | —    | ◎   | ◎            | ①/②            | ○          |        |
|                     |            | Get | 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04                                  |               |                         |       |      |     |         |      |     |              |                |            |        |
| 放電方式                | 0xC2       | Set | 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04                                  | 1             | Set<br>Get              | ○     | ○    | ◎   | ◎       | —    | ◎   | ◎            | ①/②            | ○          |        |
|                     |            | Get | 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04                                  |               |                         |       |      |     |         |      |     |              |                |            |        |
| 最小最大充電電力値           | 0xC8       | Get | 0x00 00 00 00 00 00 00 00 ～<br>0x00 00 00 00 00 00 FF EF      | 8             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| 最小最大放電電力値           | 0xC9       | Get | 0x00 00 00 00 00 00 00 00 ～<br>0x00 00 00 00 00 00 FF EF      | 8             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | —   | —            | ②              | ○          |        |
| 運転動作状態              | 0xCF       | Get | 0x42, 0x43, 0x44                                              | 1             | Get                     | —     | —    | ◎   | ◎       | —    | ◎   | ◎            | ②              | ○          |        |
| 定格電力量               | 0xD0       | Get |                                                               | 4             | Get                     | —     | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            | ②              |            |        |
| 定格容量                | 0xD1       | Get |                                                               | 2             | Get                     | —     | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            | ②              |            |        |
| 定格電圧                | 0xD2       | Get |                                                               | 2             | Get                     | —     | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            | ②              |            |        |
| 運転モード設定             | 0xDA       | Set | 0x42, 0x43, 0x44, 0x46                                        | 1             | Set<br>Get              | ◎     | ◎    | ◎   | ◎       | —    | ◎   | ◎            | ①/②            | ○          |        |
|                     |            | Get | 0x42, 0x43, 0x44, 0x46                                        |               |                         |       |      |     |         |      |     |              |                |            |        |

| プロパティ名称 | EPC<br>コード* | 搭載値域 | サイズ<br>(Byte)  | アクセ<br>スル<br>ール | 搭載レベル |      |     |         |      |     |              |                |   | 搭載<br>チェッ<br>ク | 備<br>考 |
|---------|-------------|------|----------------|-----------------|-------|------|-----|---------|------|-----|--------------|----------------|---|----------------|--------|
|         |             |      |                |                 | SetI  | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | 状態時<br>アナウンス | 応答<br>時間<br>※1 |   |                |        |
| 系統連系状態  | 0xDB        | Get  | 0x00、0x01、0x02 | 1               | Get   | —    | —   | ◎       | ◎    | —   | —            | —              | ② | ○              |        |

| プロパティ名称    | EPC<br>コード* | 搭載値域 | サイズ<br>(Byte)                                                   | アクセ<br>ス<br>ル<br>ー<br>ル | 搭載レベル      |      |     |         |      |     |              |                |     | 搭載<br>チェク | 備<br>考 |
|------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----|---------|------|-----|--------------|----------------|-----|-----------|--------|
|            |             |      |                                                                 |                         | SetI       | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | 状態時<br>アナウンス | 応答<br>時間<br>※1 |     |           |        |
| 蓄電残量1      | 0xE2        | Get  |                                                                 | 4                       | Get        | —    | —   | ◎※2     | ◎※2  | —   | —            | —              | ②   |           |        |
| 蓄電残量2      | 0xE3        | Get  |                                                                 | 2                       | Get        | —    | —   | ◎※2     | ◎※2  | —   | —            | —              | ②   |           |        |
| 蓄電残量3      | 0xE4        | Get  | 0x00～0x64                                                       | 1                       | Get        | —    | —   | ◎※2     | ◎※2  | —   | —            | —              | ②   | ○         |        |
| 蓄電池タイプ     | 0xE6        | Get  | 0x00～0xFF                                                       | 1                       | Get        | —    | —   | ◎       | ◎    | —   | —            | —              | ②   | ○         |        |
| 瞬時充放電電力計測値 | 0xD3        | Get  | 0x00 00 00 00 ～ 0x01 F3 C1 80,<br>0xFF FF FF FF ～ 0xFF FF 80 11 | 4                       | Get        | —    | —   | ○       | ○    | —   | —            | —              | ②   | ○         |        |
| 充電電力設定値    | 0xEB        | Set  | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                     | 4                       | Set<br>Get | ○    | ○   | ○       | ○    | —   | —            | —              | ①/② | ○         |        |
|            |             | Get  | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                     |                         |            |      |     |         |      |     |              |                |     |           |        |
| 放電電力設定値    | 0xEC        | Set  | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                     | 4                       | Set<br>Get | ○    | ○   | ○       | ○    | —   | —            | —              | ①/② | ○         |        |
|            |             | Get  | 0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF                                     |                         |            |      |     |         |      |     |              |                |     |           |        |

※1 応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする

※2 蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。

※3 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。