

【EVPS-EVPS-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 電気自動車充放電器クラス

オブジェクトコード

0x027E

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								状態時 アナウンス	応答 時間	搭載 チェック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_R EQ	INFC	INF						
動作状態	0x80	Get	0x30、0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○			
設置場所	0x81	Set	0x00～0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○			
		Get	0x00～0xFF														
規格Version情報	0x82	Get	0x00 00 52 00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
識別番号	0x83	Get	1byte目:0xFE 2～17byte:メーカールールにて規定	17	Get	—	—	○	○	—	—	—	20秒 未満	○			
異常発生状態	0x88	Get	0x41、0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○			
異常内容	0x89	Get	0x00 00,0x00 09,0x0 06F	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
メーカーコード	0x8A	Get	0x00 00 64	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
商品コード	0x8C	Get	メーカールールにて規定	12	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x0A 80 81 88 C7 DA DC DD E1 F0 F8	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0C 81 CD DA DC DD E7 EA EB EC ED EE F0	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x30 B1 41 11 21 C0 90 F0 D2 B3 11 71 70 71 62 52 12	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
車載電池の放電可能容量値1	0xC0	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
車載電池の放電可能残容量1	0xC2	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	20秒 未満	○			
車載電池の放電可能残容量3	0xC4	Get		1	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	20秒 未満				
定格充電能力	0xC5	Get	0x00 00 00 00～0x00 00 FF EF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
定格放電能力	0xC6	Get	0x00 00 00 00～0x00 00 FF EF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
車両接続・充放電可否状態	0xC7	Get	0x30、0x40、0x41、0x42、0x43、0x44、0xFF	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○			
最小最大充電電力値	0xC8	Get	1～4byte:0x00 00 00 00～0x00 00 FF EF 5～8byte:0x00 00 00 00～0x00 00 FF EF	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
最小最大放電電力値	0xC9	Get	1～4byte:0x00 00 00 00～0x00 00 FF EF 5～8byte:0x00 00 00 00～0x00 00 FF EF	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
最小最大充電電流値	0xCA	Get	1～2byte:0x00 00～0x7F FE 3～4byte:0x00 00～0x7F FE	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
最小最大放電電流値	0xCB	Get	1～2byte:0x00 00～0x0C AB 3～4byte:0x00 00～0x0C AB	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
充放電器タイプ	0xCC	Get	0x22	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
車両接続確認	0xCD	Set	0x10	1	Set	◎※4	◎※4	—	—	—	—	—	20秒 未満	○			
車載電池の充電可能容量値	0xCE	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
車載電池の充電可能残容量 値	0xCF	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
車載電池の使用容量値1	0xD0	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○			
運転モード設定	0xDA	Set	0x42、0x43、0x44、0x49	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○			
		Get	0x42、0x43、0x44、0x49														
充電方式	0xDC	Set	0x01、0x02、0x03、0x04	1	Set Get	○	○	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○			
		Get	0x01、0x02、0x03、0x04														

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域		サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								搭載 チェ ック	備 考
						SetI	SetC	Get	INF_R EQ	INFC	INF	状態時 アナ ウ ン ス	応答 時 間		
放電方式	0xDD	Set	0x01, 0x02, 0x03, 0x04	1	Set Get	○	○	◎	◎	－	◎	◎	20秒 未 満	○	
		Get	0x01, 0x02, 0x03, 0x04												
車載電池の電池残容量1	0xE2	Get		4	Get	－	－	◎※3	◎※3	－	－	－	20秒 未 満		
車載電池の電池残容量3	0xE4	Get	0x00～0x64	1	Get	－	－	◎※3	◎※3	－	－	－	20秒 未 満	○	
車両ID	0xE6	Get	1byte:0x01～0x18 2～24MAXbyte:メーカルールにて規定	最大 25	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒 未 満	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 「車載電池の放電可能残容量1」「車載電池の放電可能残容量3」のいずれか一方を必須とする。

※3 「車載電池の電池残容量1」「車載電池の電池残容量3」のいずれか一方を必須とする。

※4 充放電器タイプがDC_タイプAA(充電のみ)(0x21)、DC_タイプAA(充放電)(0x22)、DC_タイプAA(放電のみ)(0x23)の場合のみ、搭載を必須とする。