

【GL-GL-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 一般照明クラス

オブジェクトコード

0x0290

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								搭載 チェック	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Set Get 0x30, 0x31 0x30, 0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set 0x00 ~ 0xFF, (1byte目が0x01である場合は以下 16byteで16 バイトで機器が設置されている場所の緯度・経度・高さの情報、又は上位8 バイトの値が「0x00, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03」の場合は、下位8 バイトは国土地理院が定める場所情報コードに従うものとする。)	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x00 ~ 0xFF, (1byte目が0x01である場合は以下 16byteで16 バイトで機器が設置されている場所の緯度・経度・高さの情報、又は上位8 バイトの値が「0x00, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03」の場合は、下位8 バイトは国土地理院が定める場所情報コードに従うものとする。)												
規格Version情報	0x82	Get 0x00, 0x00, 0x52, 0x03(R.3)	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00, 0x01, 0x41	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
遠隔操作設定	0x93	Set Get	1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	20秒 未満		
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x03, 0x80, 0x81, 0x88	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get [調光 : 0x05, 0x80, 0x81, 0xB0, 0xB2, 0xB6], [調光調色 : 0x06, 0x80, 0x81, 0xB0, 0xB2, 0xB3, 0xB6], [ON/OFF : 0x05, 0x80, 0x81, 0xB0, 0xB2, 0xB6], [RGB : 0x06, 0x80, 0x81, 0xB0, 0xB2,	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get [調光 : 0x0D, 0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x88, 0x8A, 0x9D, 0x9E, 0x9F, 0xB0, 0xB2, 0xB4, 0xB6], [調光調色 : 0x0E, 0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x88, 0x8A, 0x9D, 0x9E, 0x9F, 0xB0, 0xB2, 0xB3, 0xB4, 0xB6], [ON/OFF : 0x0D, 0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x88, 0x8A, 0x9D, 0x9E, 0x9F, 0xB0, 0xB2, 0xB4, 0xB6], [RGB : 0x0E, 0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x88, 0x8A, 0x9D, 0x9E, 0x9F, 0xB0, 0xB2, 0xB4, 0xB6, 0xC0]	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
点灯モード設定	0xB6	Set [調光, 調光調色, ON/OFF: 0x42], [RGB: 0x45]	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
		Get [調光, 調光調色, ON/OFF: 0x42], [RGB: 0x45]												
照度レベル設定	0xB0	Set 0x00 ~ 0x64	1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	20秒 未満	○	
		Get [調光, 調光調色, RGB: 0x00 ~ 0x64 (照明器具の出力上限/下限設定により一定の範囲に丸め込まれる可能性があります)] [ON/OFF : 0x00 or 0x64]												

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。