

【MFL-MFL-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 単機能照明クラス

オブジェクトコード

0x0291

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								応答 時間	搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス				
動作状態	0x80	Set	0x30、0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	0x30、0x31			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
設置場所	0x81	Set	0x00～0xFF	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	0x00～0xFF			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
規格Version情報	0x82	Get	0x00004C00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x00000B	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
遠隔操作設定	0x93	Set		1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	20秒 未満		
		Get				○	○	○	○	○	○	○	○	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x03808188	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x048081F5F6	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x0D8081828388A8C9D9E9FF3FDPE	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
照度レベル設定	0xB0	Set		1	Set Get	—	—	—	—	—	—	—	20秒 未満		
		Get				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。