

【MFL-MFL-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 単機能照明クラス

オブジェクトコード 0x0291

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Set 0x30、0x31 Get 0x30、0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set 0x00～0xFF Get 0x00～0xFF	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
規格Version情報	0x82	Get 0x00004C00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00000B	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
遠隔操作設定	0x93	Set Get	1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	20秒 未満		
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x04808188B0	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x078081B0F1F2F5F6	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x0F80818283888A8C9D9E9FB0F3F4FD FE	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
照度レベル設定	0xB0	Set 0x00～0x64 Get 0x00～0x64	1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	20秒 未満	○	

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。