

【LS-LS-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 照明システムクラス

オブジェクトコード

0x02A3

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								応答 時間	搭載 チェック	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス				
動作状態	0x80	Set 非対応 Get 0x30	1	Set Get	○	○	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○		
設置場所	0x81	Set 0x00～0xFF Get 0x00～0xFF	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○		
規格Version情報	0x82	Get 0x00004C00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
異常発生状態	0x88	Get 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○		
メーカーコード	0x8A	Get 0x00000B	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
遠隔操作設定	0x93	Set Get	1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	20秒 未満			
状態アナウンスプロパティマッ プ	0x9D	Get 0x03808188	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0381C0F0	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x0F808182888A9D9E9FC0C1F0F1F2F3 F4	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
照度レベル設定	0xB0	Set Get	1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	20秒 未満			
シーン制御設定	0xC0	Set 0x01～0xFD Get 0x01～0xFD	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		
シーン制御設定可能数	0xC1	Get 0x02～0xFD	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○		

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。