【PV-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 住宅用太陽光発電クラス　　オブジェクトコード 0x0279

プロパティ名称	EPC コード	制御機能搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答待ち時間	SetC	Get	
動作状態	0x80	0x30/0x31	1	－	◎※2	②	－	○	
設置場所	0x81	ECHONET 機器オブジェクト詳細規定で規定された0x01～0x07を除く任意の値	1 or 17※1	◎	◎※2	①/②	○	○	
規格Version情報	0x82	ECHONET 機器オブジェクト詳細規定で規定された任意の値	4	－	◎	②	－	○	
識別番号	0x83	ECHONET 機器オブジェクト詳細規定で規定された任意の値	9 or 17	－	◎	②	－	○	
異常発生状態	0x88	0x41/0x42	1	－	◎※2	②	－	○	
メーカコード	0x8A	ECHONET 機器オブジェクト詳細規定で規定された任意の値	3	－	◎	②	－	○	
遠隔操作設定	0x93	－	1	○	○	①/②	－	－	
現在時刻設定	0x97	ECHONET 機器オブジェクト詳細規定で規定された任意の値	2	－	◎	②	－	○	
現在年月日設定	0x98	ECHONET 機器オブジェクト詳細規定で規定された任意の値	4	－	◎	②	－	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	ECHONET 機器オブジェクト詳細規定で規定された任意の値	最大17	－	◎	②	－	○	
Setプロパティマップ	0x9E	ECHONET 機器オブジェクト詳細規定で規定された任意の値	最大17	－	◎	②	－	○	
Getプロパティマップ	0x9F	ECHONET 機器オブジェクト詳細規定で規定された任意の値	最大17	－	◎	②	－	○	
出力制御設定1	0xA0	0x00～0x64	1	◎	◎	①/②	○	○	
出力制御設定2	0xA1	0x0000～0xFFFD	2	◎	◎	①/②	○	○	
余剰買取制御機能設定	0xA2	0x41/0x42	1	－	◎	②	－	○	
出力制御スケジュール	0xB0	ECHONET 機器オブジェクト詳細規定で規定された任意の値	100	－	◎	②	－	○	
次回アクセス年月日	0xB1	ECHONET 機器オブジェクト詳細規定で規定された任意の値	7	－	◎※2	②	－	○	
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	0x41/0x42	1	－	◎	②	－	○	
上限クリップ設定値	0xB4	0x0000～0xFFFD または 0xFFFF	2	－	◎	②	－	○	
FIT契約タイプ	0xC1	0x41/0x42/0x43	1	◎	◎	①/②	○	○	
自家消費タイプ	0xC2	0x41/0x42/0x43	1	－	◎	②	－	○	
設備認定容量	0xC3	0x0000～0xFFFD / 0xFFFF	2	－	◎	②	－	○	
換算係数	0xC4	0x00～0x64 / 0xFF	1	－	◎	②	－	○	
系統連系状態	0xD0	0x00/0x01/0x02/0x03	1	－	◎	②	－	○	
出力抑制状態	0xD1	0x41/0x42/0x43/0x44/0x45	1	－	◎	②	－	○	
瞬時発電電力計測値	0xE0	0x0000～0xFFFD / 0xFFFE / 0xFFFF	2	－	◎	②	－	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	0x00000000～0x3B9AC9FF	4	－	◎	②	－	○	
定格発電電力量(系統連系時)	0xE8	0x0000～0xFFFD / 0xFFFF	2	－	◎	②	－	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。
※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。