【FC-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ　確認結果申告書

クラス名　燃料電池クラス　　オブジェクトコード　0x027C

プロパティ名称	EPCコード	制御機能搭載値域	サイズ(Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答待ち時間	SetC	Get	
動作状態	0x80	ON＝0x30, OFF＝0x31	1	－	◎※2	10秒以上	－	○	
設置場所	0x81	“10000000b”～”11111110b”	1 or 17※1	◎	◎※2	10秒以上	○	○	
規格Version情報	0x82	1 ﾊﾞｲﾄ目:0x00　2 ﾊﾞｲﾄ目:0x00　3 ﾊﾞｲﾄ目:リリース順.を ASCII で示す。4 ﾊﾞｲﾄ目:0x00	4	－	◎	10秒以上	－	○	
異常発生状態	0x88	異常発生有＝0x41, 異常発生無＝ 0x42	1	－	◎※2	10秒以上	－	○	
メーカコード	0x8A	0x000000～0xFFFFFF	3	－	◎	10秒以上	－	○	
商品コード	0x8C	unsigned char	12	－	○	10秒以上	－	○	
現在時刻設定	0x97	0x00~0x17:0x00~0x3B (=0~23):(=0~59)	2	○	○	10秒以上	○	○	
現在年月日設定	0x98	1~0x270F:1~0x0C:1~0x1F (=1~9999):(=1~12):(=1~31)	4	○	○	10秒以上	○	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	unsigned char× (MAX17)	最大17	－	◎	10秒以上	－	○	
Setプロパティマップ	0x9E	unsigned char× (MAX17)	最大17	－	◎	10秒以上	－	○	
Getプロパティマップ	0x9F	unsigned char× (MAX17)	最大17	－	◎	10秒以上	－	○	
定格発電出力	0xC2	0x0000～0xFFFD(0～65,533W)	2	－	◎	10秒以上	－	○	
瞬時発電電力計測値	0xC4	0x0000～0xFFFD(0～65,533W)	2	－	◎	10秒以上	－	○	
積算発電電力量計測値	0xC5	0x00000000～0x3B9AC9FF(0～999,999.999kWh)	2	－	◎	10秒以上	－	○	
発電動作状態	0xCB	発電中=0x41、停止中＝0x42、起動中＝0x43、停止動作中＝0x44、アイドル中＝0x45	1	－	◎	10秒以上	－	○	
系統連系状態	0xD0	系統連系(逆潮流可)＝0x00 独立＝0x01 系統連系(逆潮流不可)＝0x02	1	－	◎	10秒以上	－	○	
発電要請時刻設定	0xD1	開始時刻:終了時刻: 0～0x17:0～0x3B:0～0x17: 0～0x3B (=0～23):(=0～59):(=0～23):(=0～59) 未設定時:0xFFFFFFFF	4	◎	◎	10秒以上	○	○	
指定発電状態	0xD2	定格最大での発電:0x41 負荷追従での発電:0x42	1	◎	◎	10秒以上	○	○	

※1　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。
※2　状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。