

【IWH-IWH-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **瞬間式給湯器クラス**

オブジェクトコード

**0x0272**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								応答時間	搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス				
動作状態	0x80	Get 0x30, 0x31	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○		
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○		
		Get 0x00~0xFF													
規格Version情報	0x82	Get 0x00 00 51 01	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○		
異常発生状態	0x88	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○		
メーカーコード	0x8A	Get 0x00 00 54	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○		
商品コード	0x8C	Get 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	12	Get	-	-	○	○	-	-	-	10秒未満	○		
現在時刻設定	0x97	Set	2	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒未満	-		
		Get													
現在年月日設定	0x98	Set	4	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒未満	-		
		Get													
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x10 21 61 C0 40 E0 40 40 00 41 00 00 00 00 00 00 40	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○		
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x06 80 81 93 E3 E4 F2	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○		
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x1D 21 61 C1 C3 E0 60 41 00 41 01 01 00 01 03 02 42	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○		
給湯器燃焼状態	0xD0	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○		
風呂給湯器燃焼状態	0xE2	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○		
風呂自動モード設定	0xE3	Set 0x41, 0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○		
		Get 0x41, 0x42													

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。