

【IWH-IWH-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **瞬間式給湯器クラス**

オブジェクトコード

0x0272

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル							状態時 アナウンス	応答 時間	搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	INF				
動作状態	0x80	Get ON=0x30, OFF=0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○		
設置場所	0x81	Set 0x00,0x01,0x08~0xff	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○		
		Get 0x00,0x01,0x08~0xff													
規格Version情報	0x82	Get 0x00,0x00,0x4a,0x00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
異常発生状態	0x88	Get 異常発生有=0x41, 異常発生無=0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○		
メーカーコード	0x8A	Get 0x00,0x00,0x82	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
商品コード	0x8C	Get メーカールールにて規定	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	10秒 未満	○		
現在時刻設定	0x97	Set 0x00~0x17, 0x00~0x3b	2	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	10秒 未満	○		
		Get 0x00~0x17, 0x00~0x3b													
現在年月日設定	0x98	Set 0~0x270F:0~0x0C:0~0x1F	4	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	10秒 未満	○		
		Get 0~0x270F:0~0x0C:0~0x1F													
状態アナウンスプロパティマッ プ	0x9D	Get 0x1a,0xa3,0xe3,0xc0,0xc2,0xc0,0x80,0x80, 0x82,0xc1,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0 0,0x00	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x10,0x82,0x03,0x80,0x42,0x60,0x00,0x0 0,0x82,0x82,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x 00,0x00	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x25,0xa3,0xe3,0xc1,0xc2,0xe0,0xa0,0x81 ,0x82,0xc3,0x81,0x81,0x80,0x01,0x02,0x0 2,0x02	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒 未満	○		
給湯器燃焼状態	0xD0	Get 給湯燃焼状態有=0x41, 無=0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○		
風呂給湯器燃焼状態	0xE2	Get 風呂給湯燃焼状態有=0x41, 無=0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○		
風呂自動モード設定	0xE3	Set 自動入=0x41, 自動切=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	10秒 未満	○		
		Get 自動入=0x41, 自動切=0x42													

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。