

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード

**0x0279**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Get 0x30	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	変化しない
設置場所	0x81	Set 0x00, 0x08~0xFF Get 0x00, 0x08~0xFF	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	1バイト形式の みサポート
規格Version情報	0x82	Get 0x00004900	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	APPENDIX I
異常発生状態	0x88	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x000005	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	シャープ株式 会社
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x05808188D0F1	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0281F1	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x1761C1818180808180010101010003020 2	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
瞬時発電電力量計測値	0xE0	Get 0x0000 ~ 0xFFFF	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	Get 0x00000000~0BEBC1FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。