【IWH-IWH-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　瞬間式給湯器クラス　　オブジェクトコード　0x0272

プロパティ名称	EPCコード		搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	ON＝0x30, OFF＝0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	10秒未満	○	
設置場所	0x81	Set	0x00,0x01,0x08～0xff	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	10秒未満	○	
		Get	0x00,0x01,0x08～0xff												
規格Version情報	0x82	Get	0x00,0x00,0x4a,0x00	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	10秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有＝0x41, 異常発生無＝0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	10秒未満	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x00,0x00,0x82	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	10秒未満	○	
商品コード	0x8C	Get	メーカールールにて規定	12	Get	－	－	○	○	－	－	－	10秒未満	○	
現在時刻設定	0x97	Set	0x00～0x17、0x00～0x3b	2	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	10秒未満	○	
		Get	0x00～0x17、0x00～0x3b												
現在年月日設定	0x98	Set	0～0x270F:0～0x0C:0～0x1F	4	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	10秒未満	○	
		Get	0～0x270F:0～0x0C:0～0x1F												
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x1C A3 E3 C0 C2 E0 80 80 82 C1 80 80 80 00 00 00 40	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	10秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x10 82 03 80 42 60 00 00 82 82 80 80 80	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	10秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x26 A3 E3 C1 C2 E0 A0 81 82 C3 81 81 80 01 02 02 42	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	10秒未満	○	
給湯器燃焼状態	0xD0	Get	給湯燃焼状態有＝0x41，無＝0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	10秒未満	○	
風呂給湯器燃焼状態	0xE2	Get	風呂給湯燃焼状態有＝0x41，無＝0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	10秒未満	○	
風呂自動モード設定	0xE3	Set	自動入＝0x41,自動切＝0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	10秒未満	○	
		Get	自動入＝0x41,自動切＝0x42												

※　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。