

【IWH-IWH-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **瞬間式給湯器クラス**

オブジェクトコード

0x0272

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間		
動作状態	0x80	Get 0x30, 0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF	1 or 17※	Set	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
		Get 0x00~0xFF		Get										
規格Version情報	0x82	Get 0x00 00 4A 00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00 00 54	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
商品コード	0x8C	Get 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	10秒未満	○	
現在時刻設定	0x97	Set	2	Set	○	○	○	○	—	—	—	10秒未満	—	
		Get		Get										
現在年月日設定	0x98	Set	4	Set	○	○	○	○	—	—	—	10秒未満	—	
		Get		Get										
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x10 21 61 C0 40 E0 40 40 00 41 00 00 00 00 00 00 40	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x06 80 81 93 E3 E4 F2	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x1D 21 61 C1 C3 E0 60 41 00 41 01 01 00 01 03 02 42	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
給湯器燃焼状態	0xD0	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
風呂給湯器燃焼状態	0xE2	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
風呂自動モード設定	0xE3	Set 0x41, 0x42	1	Set	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
		Get 0x41, 0x42		Get										

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。