

【IWH-IWH-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **瞬間式給湯器クラス**

オブジェクトコード

**0x0272**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								応答時間	搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス				
動作状態	0x80	Get	0x30, 0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
設置場所	0x81	Set	2.2 設置場所プロパティ参照	1 or 17※	Set	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
		Get	2.2 設置場所プロパティ参照		Get	—	—	◎	◎	—	—	—			
規格Version情報	0x82	Get	0x00 00 4A 00:APPENDIX ReleaseJ	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	(ECHONET コンソーシアムで規定。) 0x00 00 59:リンナイ株式会社	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
商品コード	0x8C	Get	(各メーカー毎に規定。) メーカー独自規定	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	10秒未満	○	
現在時刻設定	0x97	Set		2	Set	○	○	○	○	—	—	—	10秒未満	—	
		Get			Get	—	—	—	—	—					
現在年月日設定	0x98	Set		4	Set	○	○	○	○	—	—	—	10秒未満	—	
		Get			Get	—	—	—	—	—					
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x0F 80 81 86 88 90 91 D0 D1 D4 E1 E2 E3 E4 EE EF	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x06 81 90 91 93 E3 E4	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x19 23 63 41 43 60 20 01 00 01 01 00 01 02 42 42	最大17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
給湯器燃焼状態	0xD0	Get	0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
風呂給湯器燃焼状態	0xE2	Get	0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
風呂自動モード設定	0xE3	Set	0x41, 0x42	1	Set	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
		Get	0x41, 0x42		Get	—	—	—	—	—					

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。