

【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード

0x0279

プロパティ名称	EPCコード	アクセス	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセスルール	搭載レベル										搭載チェック	備考
						Set1	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1				
動作状態	0x80	Get	0x30	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	○		
設置場所	0x81	Set Get	0x00, 0x08-0xFF 0x00, 0x08-0xFF	1 or 17※5	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	◎	○	
規格Version情報	0x82	Get	0x00005202	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		
識別番号	0x83	Get	0xFE000143+SN+ゼロ埋め 例: FE00014332353037303531313530000000	9 or 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		
異常発生状態	0x88	Get	0x41,0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	○		
異常発生内容	0x89	Get	0x0000,0x03E9,0x0009	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		
メーカーコード	0x8A	Get	0x000143	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		
商品コード	0x8C	Get	"D+"4byteデバイスタイプ+ゼロ埋め 例:442B30363030000000000000	12	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		
遠隔操作設定	0x93	Set Get	非搭載 非搭載	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	-	◎	◎	-	
現在時刻設定	0x97	Get	非搭載	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	-		
現在年月日設定	0x98	Get	非搭載	4	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	-		
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x03808188	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0381A1C1	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1661751511100000004101010001020202	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		
出力制御設定1	0xA0	Set Get	非搭載 非搭載	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	◎	◎	-	
出力制御設定2	0xA1	Set Get	0x0000-0xFFFFD 0x0000-0xFFFFD	2	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	-	◎	◎	-	
余剰買取制御機能設定	0xA2	Get	0x42	1	Get	-	-	◎※3	◎※3	-	-	-	-	◎	○		
出力制御スケジュール	0xB0	Get	非搭載	100	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	-		
次回アクセス日時	0xB1	Get	非搭載	7	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	◎※2	◎※2	◎	◎	-		
余剰買取制御機能タイプ	0xB2	Get	非搭載	1	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	-		
上限クリップ設定値	0xB4	Get	非搭載	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	-	◎	-		
FIT契約タイプ	0xC1	Set Get	0x41,0x42,0x43 0x41,0x42,0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	◎	◎	-	
自家消費タイプ	0xC2	Get	0x43	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		
設備認定容量	0xC3	Get	0x0000-0xFFFFD	2	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	◎	○		
換算係数	0xC4	Get	0x00-0x64	1	Get	-	-	◎※4	◎※4	-	-	-	-	◎	○		
系統連系状態	0xD0	Get	0x00,0x01,0x02,0x03	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		
出力抑制状態	0xD1	Get	0x45	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		
瞬時発電電力計測値	0xE0	Get	0x0000-0xFFFFD	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		
積算発電電力量計測値	0xE1	Get	0x00000000-0x3B9AC9FF	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		
定格発電電力値(系統連系時)	0xE8	Get	0x0000-0xFFFFD(0-65,533)	2	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	-	◎	○		

※1 応答時間は、「PV-PV-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
 ※2 住宅用太陽光発電が持つ出力制御スケジュールにより出力制御を行う場合は搭載を必須とする。
 ※3 出力制御可能な太陽光発電の場合は、出力制御設定1、出力制御設定2のいずれか及び、余剰買取制御機能設定の搭載を必須とする。
 ※4 設備認定容量、換算係数はいずれかの搭載を必須とする。
 ※5 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。