

【FC-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **燃料電池クラス**

オブジェクトコード **0x027C**

| プロパティ名称 | EPC コード | 制御機能 搭載値域 | サイズ (Byte) | 制御機能搭載レベル | | | 搭載チェック | | 備考 |
|---------------------|------------|----------------|---------------|-----------|-----|----------------|--------|-----|---|
| | | | | SetC | Get | 応答 待ち 時間 | SetC | Get | |
| 動作状態 | 0x80 | | 1 | — | ◎※2 | 10秒 以上 | | ○ | |
| 設置場所 | 0x81 | 0x00、0x08～0xFF | 1 or 17※1 | ◎ | ◎※2 | 10秒 以上 | ○ | ○ | 0x01はオプション、0x02～ 0x07の値はfor future reservedのため、対象外とす る |
| 規格Version情報 | 0x82 | | 4 | — | ◎ | 10秒 以上 | | ○ | |
| 異常発生状態 | 0x88 | | 1 | — | ◎※2 | 10秒 以上 | | ○ | |
| メーカーコード | 0x8A | | 3 | — | ◎ | 10秒 以上 | | ○ | |
| 商品コード | 0x8C | | 12 | — | ○ | 10秒 以上 | | ○ | |
| 現在時刻設定 | 0x97 | 非対応 | 2 | ○ | ○ | 10秒 以上 | — | — | 当該プロパティはオプション のため、対象外とする |
| 現在年月日設定 | 0x98 | 非対応 | 4 | ○ | ○ | 10秒 以上 | — | — | 当該プロパティはオプション のため、対象外とする |
| 状態アナウンスプロパティマッ プ | 0x9D | | 最大 17 | — | ◎ | 10秒 以上 | | ○ | |
| Setプロパティマップ | 0x9E | | 最大 17 | — | ◎ | 10秒 以上 | | ○ | |
| Getプロパティマップ | 0x9F | | 最大 17 | — | ◎ | 10秒 以上 | | ○ | |
| 瞬時発電電力計測値 | 0xC4 | | 2 | — | ◎ | 10秒 以上 | | ○ | |
| 積算発電電力量計測値 | 0xC5 | | 4 | — | ◎ | 10秒 以上 | | ○ | |

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。